

STARLUX-ON

UPS anti-blackout per uso industriale con tecnologia On-Line

Anti-blackout UPS for industrial use with On-Line technology

UPS anti-blackout à usage industriel avec technologie On-Line

900 → 9000 W



SERIE STARLUX

- Funzionamento On-Line (VFI-SS-111)
- Inverter PWM ad alta frequenza
- Ingresso monofase
- Uscita monofase sinusoidale
- Trasformatore d'isolamento in uscita inverter
- Rendimento DC/AC elevato
- Gestione a microprocessore con autodiagnostica
- Display LCD per una più chiara informazione sullo stato del Soccorritore
- Autoaccensione e spegnimento tramite timer settimanale
- Test batterie manuale ed automatico (versione emergenza)
- Tempo di commutazione inferiore a 200ms
- Possibilità di collegamento per qualsiasi utenza normalmente destinata alla sicurezza
- Batterie 10 anni vita attesa (secondo EN 50171)

Opzionali:

- Adattatore SNMP e software relativo
- Scheda di comunicazione allarmi a relè
- Interfaccia RS485
- Interfaccia MOD BUS/Jbus
- Armadio esterno con batterie supplementari

STARLUX SERIES

- Online operation (VFI-SS-111)
- High frequency PWM inverter
- Single phase input
- Single-phase sinusoidal output
- Inverter output isolation transformer
- High DC/AC efficiency
- Microprocessor management with self-diagnosis
- LCD display for clearer information on the status of the Rescuer
- Self-switching on and off via timer weekly
- Manual and automatic battery test (emergency version)
- Switching time less than 200ms
- Possibility of connection for any user normally intended for safety
- Batteries 10 years expected life (according to EN 50171)

Optional:

- SNMP adapter and related software
- Relay alarm communication card
- RS485 interface
- MOD BUS / Jbus interface
- External cabinet with additional batteries

SÉRIE STARLUX

- Fonctionnement en ligne (VFI-SS-111)
- Onduleur PWM haute fréquence
- Entrée monophasée
- Sortie sinusoidale monophasée
- Transformateur d'isolement de sortie de l'onduleur
- Haute efficacité DC/AC
- Gestion des microprocesseurs avec auto-diagnostic
- Écran LCD pour des informations plus claires sur le statut du sauveur
- Mise en marche et arrêt automatiques par minuterie hebdomadaire
- Test de batterie manuel et automatique (version d'urgence)
- Temps de commutation inférieur à 200ms
- Possibilité de connexion pour tout utilisateur normalement destiné à la sécurité
- Piles 10 ans de durée de vie prévue (selon EN 50171)

En option:

- Adaptateur SNMP et logiciels associés
- Carte de communication d'alarme relais
- Interface RS485
- Interface MOD BUS / Jbus
- Armoire externe avec batteries supplémentaires

STARLUX-ON



1000 → 1500 VA
900 → 1350 W
3,9 → 5,9 A



APPLICAZIONI TIPICHE / STANDARD APPLICATIONS / APPLICATIONS TYPIQUES



Starlux-on
Starlux-on
Starlux-on

COD.	MODELLO / MODEL						
		h	Ah	H mm	L mm	W mm	kg
<i>UPS 1000 VA - 900 W - 3,9 A</i>							
100.18	STARLUX-ON 10-30	30'	9x9Ah	638	420	660	112
100.19	STARLUX-ON 10-60	60'	12x9Ah	638	420	660	121
100.20	STARLUX-ON 10-90	90'	18x9Ah	638	420	660	143
100.21	STARLUX-ON 10-120	120'	9x26Ah	908	420	660	182
100.22	STARLUX-ON 10-180	180'	36x9Ah	908	420	660	208
<i>UPS 1500 VA - 1350 W - 5,9 A</i>							
100.23	STARLUX-ON 15-10	10'	9x7Ah	638	420	660	114
100.24	STARLUX-ON 15-30	30'	12x9Ah	638	420	660	129
100.25	STARLUX-ON 15-60	60'	18x9Ah	638	420	660	148
100.26	STARLUX-ON 15-90	90'	9x26Ah	908	420	660	187
100.27	STARLUX-ON 15-120	120'	36x9Ah	908	420	660	213
100.28	STARLUX-ON 15-180	180'	16x26Ah	1178	420	660	263

OPTIONALS / OPTIONALS / OPTIONS

COD. 101.36



Interfaccia SNMP int. + software
Int. SNMP interface + software
Interface SNMP int. + logiciel

COD. 101.38



Scheda allarmi a relè interna
Internal relay alarm card
Carte d'alarme relais interne

COD. 101.37



Contatto emerg. + interf. RS232
Emerg. contact + RS232 interf.
Connecter d'urg. + interf. RS232

COD. 101.24



Interfaccia USB
USB interface
Interface USB

STARLUX-ON



2000 → 10000 VA
1800 → 9000 W
7,8 → 39,1 A



APPLICAZIONI TIPICHE / STANDARD APPLICATIONS / APPLICATIONS TYPIQUES



Starlux-on
Starlux-on
Starlux-on

COD.	MODELLO / MODEL						
		h	Ah	H mm	L mm	W mm	kg
<i>UPS 2000 VA - 1800 W - 7,8 A</i>							
100.29	STARLUX-ON 20-10	10'	9x9Ah	638	420	660	120
100.30	STARLUX-ON 20-30	30'	18x9Ah	638	420	660	151
100.31	STARLUX-ON 20-60	60'	36x9Ah	908	420	660	203
100.32	STARLUX-ON 20-90	90'	12x26Ah	908	420	660	216
100.49	STARLUX-ON 20-120	120'	16x26Ah	1178	420	660	266
100.55	STARLUX-ON 20-180	180'	16x40Ah	1178	420	660	365
<i>UPS 3000 VA - 2700 W - 11,7 A</i>							
100.56	STARLUX-ON 30-10	10'	12x9Ah	638	420	660	134
100.61	STARLUX-ON 30-30	30'	24x9Ah	908	420	660	183
100.62	STARLUX-ON 30-60	60'	36x9Ah	908	420	660	215
100.63	STARLUX-ON 30-90	90'	12x40Ah	908	420	660	276
100.64	STARLUX-ON 30-120	120'	16x40Ah	1178	420	660	367
100.65	STARLUX-ON 30-180	180'	12x75Ah	1178	420	660	447

OPTIONALS / OPTIONALS / OPTIONS

COD. 101.36



Interfaccia SNMP int. + software
Int. SNMP interface + software
Interface SNMP int. + logiciel

COD. 101.38



Scheda allarmi a relè interna
Internal relay alarm card
Carte d'alarme relais interne

COD. 101.37



Contatto emerg. + interf. RS232
Emerg. contact + RS232 interf.
Connecteur d'urg. + interf. RS232

COD. 101.24



Interfaccia USB
USB interface
Interface USB

STARLUX-ON



2000 → 10000 VA
1800 → 9000 W
7,8 → 39,1 A



APPLICAZIONI TIPICHE / STANDARD APPLICATIONS / APPLICATIONS TYPIQUES



Starlux-on
Starlux-on
Starlux-on

COD.	MODELLO / MODEL						
		h	Ah	H mm	L mm	W mm	kg
<i>UPS 4000 VA - 3600 W - 15,7 A</i>							
100.66	STARLUX-ON 40-10	10'	16x9Ah	638	420	660	142
100.67	STARLUX-ON 40-30	30'	32x9Ah	908	420	660	200
100.68	STARLUX-ON 40-60	60'	18x26Ah	1178	420	660	285
100.69	STARLUX-ON 40-90	90'	16x40Ah	1178	420	660	345
100.78	STARLUX-ON 40-120	120'	32x26Ah	1178+908	420	660	268+203
100.79	STARLUX-ON 40-180	180'	32x40Ah	1178+908	420	660	345+280
<i>UPS 5000 VA - 4500 W - 19,6 A</i>							
100.80	STARLUX-ON 50-10	10'	18x9Ah	638	420	660	154
100.81	STARLUX-ON 50-30	30'	36x9Ah	908	420	660	217
100.82	STARLUX-ON 50-60	60'	60x9Ah	1178	420	660	297
100.83	STARLUX-ON 50-90	90'	18x40Ah	1178	420	660	378
100.84	STARLUX-ON 50-120	120'	36x26Ah	1178+908	420	660	291+220
100.85	STARLUX-ON 50-180	180'	36x40Ah	1178+908	420	660	378+307

OPTIONALS / OPTIONALS / OPTIONS

COD. 101.36



Interfaccia SNMP int. + software
Int. SNMP interface + software
Interface SNMP int. + logiciel

COD. 101.38



Scheda allarmi a relè interna
Internal relay alarm card
Carte d'alarme relais interne

COD. 101.37



Contatto emerg. + interf. RS232
Emerg.contact + RS232 interf.
Connector d'urg. + interf. RS232

COD. 101.24



Interfaccia USB
USB interface
Interface USB

STARLUX-ON



2000 → 10000 VA
 1800 → 9000 W
 7,8 → 39,1 A



APPLICAZIONI TIPICHE / STANDARD APPLICATIONS / APPLICATIONS TYPIQUES



Starlux-on
 Starlux-on
 Starlux-on

COD.	MODELLO / MODEL						
		h	Ah	H mm	L mm	W mm	kg
<i>UPS 6000 VA - 5400 W - 23,5 A</i>							
100.86	STARLUX-ON 60-10	10'	18x9Ah	638	420	660	156
100.87	STARLUX-ON 60-30	30'	18x26Ah	1178	420	660	293
100.88	STARLUX-ON 60-60	60'	18x40Ah	1178	420	660	380
100.89	STARLUX-ON 60-90	90'	36x26Ah	1178+908	420	660	293+220
100.90	STARLUX-ON 60-120	120'	36x40Ah	1178+908	420	660	380+307
<i>UPS 8000 VA - 7200 W - 31,3 A</i>							
100.91	STARLUX-ON 80-10	10'	36x7Ah	908	420	660	209
100.92	STARLUX-ON 80-30	30'	18x40Ah	1178	420	660	385
100.93	STARLUX-ON 80-60	60'	36x26Ah	1178+908	420	660	297+220
101.02	STARLUX-ON 80-90	90'	36x40Ah	1178+908	420	660	385+307
<i>UPS 10000 VA - 9000 W - 39,1 A</i>							
101.03	STARLUX-ON 100-10	10'	36x9Ah	908	420	660	228
101.04	STARLUX-ON 100-30	30'	18x40Ah	1178	420	660	390
101.05	STARLUX-ON 100-60	60'	36x26Ah	1178+908	420	660	302+220
101.06	STARLUX-ON 100-90	90'	36x40Ah	1178+908	420	660	390+307

OPTIONALS / OPTIONALS / OPTIONS

COD. 101.36



Interfaccia SNMP int. + software
 Int. SNMP interface + software
 Interface SNMP int. + logiciel

COD. 101.38



Scheda allarmi a relè interna
 Internal relay alarm card
 Carte d'alarme relais interne

COD. 101.37



Contatto emerg. + interf. RS232
 Emerg.contact + RS232 interf.
 Connector d'urg. + interf. RS232

COD. 101.24



Interfaccia USB
 USB interface
 Interface USB

DIMENSIONAMENTO

Molto spesso ci sono dei carichi che hanno un assorbimento istantaneo abbastanza elevato, per esempio all'accensione ("corrente di spunto"), mentre durante il funzionamento normale presentano un assorbimento costante molto inferiore; in questi casi, si deve dimensionare il gruppo di continuità per la massima potenza di picco istantaneo e per la corrente di spunto.

I Soccorritori della serie ECOBOX ed ENERBOX sono realizzati per impiego specifico di pompe e motori e sono quindi già dimensionati per sopportare a queste correnti di avviamento diretto che possono arrivare anche a 5 o 7 volte la corrente nominale. Il dimensionamento del gruppo di continuità può quindi essere calcolato solo in base alla corrente e potenza nominale della pompa riportata sulla targhetta dati tecnici del motore elettrico.

Se l'impianto dovesse richiedere una maggior stabilità della forma d'onda o una velocità di intervento nel caso di black-out si dovrà passare a dispositivi di più alta gamma come i soccorritori ECOSINUS, SINUS e STARLUX.

Per gli impianti dove anche le minime interruzioni possono creare problemi all'impianto, il tipo di gruppo di continuità idoneo all'utilizzo è un UPS con funzionamento on-line come la serie NEXUS o STARLUX-ON.

In tutti i casi dove è richiesta una forma d'onda sinusoidale, il gruppo di continuità deve essere dimensionato considerando un coefficiente di spunto. La potenza nominale del sistema anti black-out deve risultare dalla seguente formula:
P nominale = P carico x K dove K è il "Coefficiente di spunto". Considerato che un UPS on-line ha un utilizzo più gravoso rispetto ad un Soccorritore, anche il "K" da considerare sarà diverso.

SIZING

Very often there are loads that have a fairly high instantaneous absorption, for example when switched on ("starting current"), while during normal operation they have a much lower constant absorption; in these cases, the UPS must be sized for maximum instantaneous peak power and inrush current.

The anti-blackout systems of the ECOBOX and ENERBOX series are made for the specific use of pumps and motors and are therefore already sized to make up for these direct starting currents which can even reach 5 or 7 times the rated current. The sizing of the UPS can therefore only be calculated on the basis of the rated current and power of the pump indicated on the technical data plate of the electric motor.

If the system requires a greater stability of the waveform or an intervention speed in the event of a blackout, it will be necessary to switch to higher-end devices such as ECOSINUS, SINUS and STARLUX anti-blackout systems.

For systems where even the slightest interruptions can create problems for the system, the type of UPS suitable for use is a UPS with online operation such as the NEXUS or STARLUX-ON series.

In all cases where a sinusoidal waveform is required, the UPS must be sized considering a starting coefficient. The nominal power of the anti black-out system must result from the following formula: **nominal P = P load x K** where K is the "Starting coefficient". Considering that an online UPS has a heavier use than a "anti blackout system", the "K" to be considered will also be different.

TAILLE

Très souvent, il y a des charges qui ont une absorption instantanée assez élevée, par exemple à la mise sous tension ("courant de démarrage"), alors qu'en fonctionnement normal elles ont une absorption constante beaucoup plus faible; dans ces cas, l'onduleur doit être dimensionné pour une puissance de crête et un courant d'appel instantanés maximaux.

Les systèmes anti-coupage des séries ECOBOX et ENERBOX sont conçus pour une utilisation spécifique des pompes et des moteurs et sont donc déjà dimensionnés pour compenser ces courants de démarrage directs qui peuvent même atteindre 5 ou 7 fois le courant nominal. Le dimensionnement de l'onduleur ne peut donc être calculé que sur la base du courant et de la puissance nominale de la pompe indiqués sur la plaque technique du moteur électrique.

Si le système nécessite une plus grande stabilité de la forme d'onde ou une vitesse d'intervention en cas de panne d'électricité, il sera nécessaire de passer à des appareils haut de gamme tels que les systèmes anti-coupage ECOSINUS, SINUS et STARLUX.

Pour les systèmes où même les moindres interruptions peuvent créer des problèmes pour le système, le type d'onduleur pouvant être utilisé est un onduleur avec fonctionnement en ligne comme la série NEXUS ou STARLUX-ON.

Dans tous les cas où une forme d'onde sinusoidale est requise, l'onduleur doit être dimensionné en tenant compte d'un facteur de démarrage. La puissance nominale du système anti-black-out doit résulter de la formule suivante:

P nominale = charge P x K où K est le "Coefficient de démarrage". Étant donné qu'un onduleur en ligne a une utilisation plus lourde qu'un "système anti coupure", le «K» à considérer sera également différent.

UTILIZZO / USE			K ANTI-BLACKOUT SA o SE	K UPS ON-LINE
Pompe e motori ad avviamento diretto	Direct start pumps and motors	Pompes et moteurs à démarrage direct	2	2
Pompe e motori ad avviamento stella/triangolo, inverter o softstarter	Star/delta starting pumps and motors, inverter or soft starter	Pompes et moteurs à démarrage en étoile/triangle, onduleurs ou démarreurs progressifs	1,6	1,6
Frigoriferi	Refrigerators	Réfrigérateurs	3,5	3,5
Server e Computer	Server and Computer	Serveur et ordinateur	1,4	1,6
Lampade a LED	LED lamps	Lampes LED	1,3	1,6
Lampade a vapori di mercurio e a ioduri metallici	Mercury vapor and metal halide lamps	Lampes à vapeur de mercure et aux halogénures métall.	2,5	2,5
TV ed impianti Hi-Fi	TV and Hi-Fi systems	Systèmes TV et Hi-Fi	1,4	1,6
Impianti di Videosorveglianza	Video surveillance systems	Systèmes de vidéosurveillance	1,4	1,6
Impianti di climatizzazione e compressori	Air conditioning systems and compressors	Systèmes de climatisation et compresseurs	1,5	1,5
Ventilatori e aspiratori	Fans and extractors	Ventilateurs et extracteurs	1,5	1,5

Nelle soluzioni "miste" si dovrà applicare un coefficiente K proporzionale alle potenze dei carichi. I dati soprariportati sono stati determinati sulla base dei prodotti standard sul mercato e possono differire in alcuni casi particolari.

In "mixed" solutions, a coefficient K proportional to the load powers must be applied. The above data have been determined on the basis of the standard products on the market and may differ in some particular cases.

Dans les solutions "mixtes", un coefficient K proportionnel aux puissances de charge doit être appliqué. Les données ci-dessus ont été déterminées sur la base des produits standard sur le marché et peuvent différer dans certains cas particuliers.

OPTIONALS

Optionals per le serie Ecosinus, Sinus, Nexux e Starlux
Optionals for Ecosinus, Sinus, Nexux and Starlux series
Option pour les séries Ecosinus, Sinus, Nexux et Starlux

OPTIONALS ECOSINUS/SINUS ECOSINUS/SINUS OPTIONALS OPTIONS ECOSINUS/SINUS

COD.	MODELLO / MODEL	CARATTERISTICHE / FEATURES		
101.07	ES 7007	Interfaccia di comunicazione RS232	RS232 communication interface	Interface de communication RS232
101.08	ES 7011E	Predisposizione al collegamento di un dispositivo di sgancio d'emergenza esterno	Predisposition for the connection of an external emergency release device	Prédisposition pour la connexion d'un déclencheur d'urgence externe
101.09	ES 7051E	Funzionamento in emergenza (SE)	Emergency operation (SE)	Fonctionnement d'urgence (SE)
101.10	SIN 7002-BZ	Scheda di comunicazione allarmi a relè interna	Electronic communication card for internal relay alarms	Carte de communication électronique pour alarmes relais internes
101.11	SIN 7003I	Interfaccia SNMP interna + software	Internal SNMP interface + software	Interface SNMP interne + logiciel
101.12	SIN-PE	Predisposizione al collegamento di un dispositivo di sgancio d'emergenza esterno + interfaccia RS232	Predisposition for the connection of an external emergency release device + RS232 interface	Prédisposition pour la connexion d'un déclencheur d'urgence externe + Interface RS232

OPTIONALS NEXUS/NEXUS TM NEXUS/NEXUS TM OPTIONALS OPTIONS NEXUS/NEXUS TM

COD.	MODELLO / MODEL	CARATTERISTICHE / FEATURES		
101.21	NEX 7003I *	Interfaccia SNMP interna + software	Internal SNMP interface + software	Interface SNMP interne + logiciel
101.22	NEX 7011	Predisposizione al collegamento di un dispositivo di sgancio d'emergenza esterno	Predisposition for the connection of an external emergency release device	Prédisposition pour la connexion d'un déclencheur d'urgence externe
101.23	NEX 7002-NX *	Scheda allarmi a relè interna	Internal electronic card for relay alarms	Carte électronique interne pour relais d'alarmes
101.24	NEX 7052 *	Interfaccia USB	USB interface	Interface USB

* max 1 solo optional

* max 1 only optional

* max 1 uniquement en option

OPTIONALS NEXUS MK TM NEXUS MK TM OPTIONALS OPTIONS NEXUS MK TM

COD.	MODELLO / MODEL	CARATTERISTICHE / FEATURES		
101.25	NEX 8002M	Scheda di comunicazione allarmi a relè	Electronic communication card for relay alarms	Carte de communication électronique pour alarmes relais
101.26	NEX 8003M	Interfaccia SNMP interna + software	Internal SNMP interface + software	Interface SNMP interne + logiciel
101.31	NEX 8005M	Interfaccia RS485	RS485 interface	Interface RS485
101.32	NEX 8006M	Mod BUS/Jbus	Mod BUS/Jbus	Mod BUS/Jbus

OPTIONALS NEXUS TT/NEXUS MK TT NEXUS TT/NEXUS MK TT OPTIONALS OPTIONS NEXUS TT/NEXUS MK TT

COD.	MODELLO / MODEL	CARATTERISTICHE / FEATURES		
101.33	NEX 7002	Scheda di comunicazione allarmi a relè esterna (necessita l'aggiunta dell'accessorio NEX7012)	External relay alarm communication card (requires the addition of the NEX7012 accessory)	Carte de communication d'alarme relais externe (nécessite l'ajout de l'accessoire NEX7012)
101.34	NEX 7003	Interfaccia SNMP esterna	External SNMP interface	Interface SNMP externe
101.35	NEX 7012	Interfaccia contatti	Contact interface	Interface de contact
101.24	NEX 7052	Interfaccia USB	USB interface	Interface USB
101.23	NEX 8002M	Scheda allarmi a relè interna	Internal electronic card for relay alarms	Carte électronique interne pour relais d'alarmes
101.26	NEX 8003M	Interfaccia SNMP interna + software	Internal SNMP interface + software	Interface SNMP interne + logiciel
101.31	NEX 8005M	Interfaccia RS485	RS485 interface	Interface RS485
101.32	NEX 8006M	Mod BUS/Jbus	BUS / Jbus mod	Mod BUS / Jbus

OPTIONALS STARLUX/STARLUX-ON STARLUX/STARLUX-ON OPTIONALS OPTIONS STARLUX/STARLUX-ON

COD.	MODELLO / MODEL	CARATTERISTICHE / FEATURES		
101.36	ST 7003I	Interfaccia SNMP interna + software	Internal SNMP interface + software	Interface SNMP interne + logiciel
101.38	ST 7002-IN	Scheda allarmi a relè interna	Internal electronic card for relay alarms	Carte électronique interne pour relais d'alarmes
101.37	ST-PE	Predisposizione al collegamento di un dispositivo di sgancio d'emergenza esterno + interfaccia RS232	Predisposition for the connection of an external emergency release device + RS232 interface	Prédisposition pour la connexion d'un déclencheur d'urgence externe + Interface RS232
101.24	NEX 7052	Interfaccia USB	USB interface	Interface USB